LINTERNA IMALENT SR32

DESCRIPCIÓN

La linterna IMALENT SR32 es una herramienta de iluminación táctica ultra potente diseñada para actividades extremas como caza, exploración, emergencias y búsqueda profesional. Con una potencia máxima de hasta 120,000 lúmenes y un alcance de haz de hasta 2,080 metros (6,824 pies), esta linterna ofrece una visibilidad inigualable en el mercado. Su construcción en aluminio aeroespacial anodizado tipo III le proporciona resistencia al agua, impactos y altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

- Tipo de LED: 32 LEDs CREE XHP50.3 HI
- Alcance del haz: 2,080 metros (6,824 pies)
- Modos de iluminación: 7 modos (Luna 30 lúmenes, Bajo, Medio, Alto, Turbo, Estroboscópico)
- Duración batería: Hasta 360 horas en modo luna (30 lúmenes)
- Batería: Paquete recargable de 32,000 mAh (8 celdas 21700)
- Tiempo de carga: Aproximadamente 90 minutos con cargador PD100W USB-C
- Pantalla: OLED que muestra nivel de batería, modo de brillo, temperatura y advertencias
- Sistema de refrigeración: 3 ventiladores internos que alcanzan hasta 10,500 rpm para disipación de calor
- Material: Aluminio aeroespacial con anodizado duro tipo III
- Resistencia: Resistente al agua (IP56), golpes hasta 0.5 metros
- Peso: 2.17 kg con batería incluida
- Dimensiones: Aproximadamente 29 cm x 9 cm x 8 cm (con mango desmontable)
- Interfaz de usuario: Sencilla, con botones para cambio de modos y encendido/apagado
- Puerto de carga: USB Tipo-C con soporte para carga rápida

APLICACIONES

- Actividades de caza y pesca nocturna
- Operaciones de rescate y emergencia
- Exploración y actividades al aire libre en condiciones de baja visibilidad
- Vigilancia y seguridad profesional
- Uso táctico por fuerzas especiales y cuerpos policiales
- Iluminación para trabajos industriales y construcción en zonas oscuras

USO

- Ideal para actividades nocturnas como caza, rescate, exploración, emergencias y trabajos que requieren iluminación potente y confiable. Ajustar el modo de iluminación según la necesidad para optimizar el consumo de batería.
- Utilizar únicamente cargadores compatibles con el estándar PD100W para evitar daños y asegurar la vida útil de la batería. No sobrecargar la linterna.
- Limpiar regularmente la lente y disipadores para evitar acumulación de polvo o suciedad que afecten el rendimiento.
- Guardar en un lugar seco y fresco, evitando exposiciones prolongadas al sol o humedad extrema.