

FICHA TÉCNICA



HPE JL728A Aruba 6200F 48G CI4 4Sfp+ 740W Switch

Conmutador HPE JL728A Aruba 6200f con 48 puertos Gigabit, clase 4 PoE y 4 puertos SFP+ de 740W. Dispositivo administrado montable en bastidor con 52 puertos en total. Nuevo de fábrica sellado. En stock.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Puertos de Red: 48 x Ethernet Gigabit RJ45 (4x PoE+)
- Puertos de Enlace Ascendente: 4 x Ethernet Gigabit SFP+
- Puertos de Gestión: 1x Consola USB-C, 1x OOBM, 1x Host USB Tipo-A, 1x Dongle Bluetooth para usar con Aruba CX Mobile App
- Tamaño de Pila: Hasta 8 Miembros
- Opciones de Módulo de Ventilador: Ventiladores Fijos
- Fuentes de Alimentación Incluidas: PSU AC Fijo 950 W
- Presupuesto PoE: 740 W
- Capacidad de Conmutación: 176 Gbps
- Velocidad de Reenvío: Hasta 130.9Mpps
- Tamaño de Tabla de Direcciones MAC: 16,000
- Número de Modelo: JL728A
- Número de Parte: JL728A
- Condición: Reacondicionado por vendedor
- UPC: 190017409191
- Estándares PoE: IEEE 802.3af, 802.3at
- Puertos PoE: 4x Clase 4 PoE, soportando hasta 30 W por puerto
- Puertos SFP: 4 x 1/10 G SFP+
- Garantía: 365 días
- Marca: HPE

BENEFICIOS

- Conmutador modular de Capa 3 con configuraciones de interfaz versátiles para diversos casos de uso
- Capacidades Power over Ethernet (PoE+) que soportan hasta 30W por puerto
- Capacidad de conmutación alta de hasta 176 Gbps para entornos de red exigentes
- Soporta tamaño de pila de hasta 8 miembros para implementaciones escalables
- Reacondicionado por vendedor, probado por técnicos calificados, condición grado A con garantía de 365 días

RECOMENDACIONES

- Asegura que el switch esté correctamente montado en el rack con ventilación adecuada
- Configura las VLAN y políticas de QoS según tus requerimientos de red
- Utiliza los puertos SFP+ para enlaces de larga distancia o alta velocidad
- Realiza respaldos regulares de la configuración del equipo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación