

FICHA TÉCNICA



Linterna Antiexplosiva Recargable 5W HB-2222GY OPALUX

Linterna antiexplosiva recargable HB-2222 diseñada para trabajos exigentes en entornos peligrosos, con certificación IP54 y tres modos de operación. Proporciona hasta 7 horas de iluminación continua, siendo ideal para labores en espacios de difícil acceso donde la seguridad y la durabilidad son críticas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modelo: HB-2222GY
- Marca: Opalux
- Tipo: Linterna Antiexplosiva Recargable 5 W
- Tipo de carga: Mediante cargador de red (incluido)
- Tipo de LED: Super brillante
- Potencia de LED: 5 Watts
- Batería: Batería recargable Lithium
- Voltaje y capacidad de batería: 3.7 V 4800mAh
- Interruptor: 3 Tiempos (Luz alta, luz baja y estroboscopio)
- Adaptador: Cargador 220VAC y cargador cigarrera 12VDC
- Duración luz alta: 7 horas
- Duración modo ahorro: 22 horas
- Flujo lumínico (lúmenes): 218 Lm
- Distancia: 110 Metros
- Carcasa: PVC Alto impacto
- Certificación: IP54
- Otros: 3 Tipos de encendido: Alta, Modo ahorro e Intermitente. Resistente al medio ambiente
- Antiexplosivo: Certificación a prueba de explosión N°320131639
- Dimensiones del producto: 18 x 13 x 13.5 cm
- Peso del producto: 0.720 Kg
- Año de lanzamiento: 2025
- Garantía: 3 meses
- Incluye: 4 Pzs

BENEFICIOS

- Certificación antiexplosiva IP54 apta para lugares de riesgo de explosión
- 3 modos de operación: luz alta, modo ahorro e intermitente
- Duración de hasta 7 horas en luz alta y 22 horas en modo ahorro
- Batería recargable Lithium con cargador de red y cargador para cigarrera incluidos
- Resistente al medio ambiente con carcasa de PVC de alto impacto

RECOMENDACIONES

- Mantén la linterna apagada durante la carga.
- No superes las 16 horas en la primera carga.
- Carga la batería cada 3 meses si la mantienes almacenada.
- Realiza el cambio de batería pasado el año de uso.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación