

## FICHA TÉCNICA



## Productos

El TU-S9 es un adaptador USB a serie que convierte puertos USB en conectores RS-232 compatibles con estándares legacy. Ideal para conectar equipos antiguos como módems, impresoras matriciales y terminales de punto de venta a computadoras modernas sin puertos seriales nativos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estándares: USB 1.1
- Interfaz USB: 1 USB tipo A
- Interfaz serie: 1 RS-232 macho (9 pins)
- Longitud del cable (interfaz): 64 cm (25 pulgadas)
- Longitud del cable (flexible integrado): 540 mm (21 pulgadas)
- Tasa de transmisión de datos: Hasta 6Mbps
- Sistemas operativos admitidos: Windows ® 11, 10, 8.1, 8, 7  
Mac OS ® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
- Temperatura admitida: 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
- Humedad admitida: Máx. 85% sin condensación
- Alimentación: Alimentación por USB
- Consumo eléctrico: 500 mA (máx.)
- Dimensiones conector RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pulgadas)
- Longitud total del cable: 64 cm (25 pulgadas)
- Peso: 60 g (2.0 onzas)
- Certificaciones: CE FCC
- Garantía: 2 años
- Contenidos del paquete: TU-S9, Guía de instalación rápida, CD-ROM (controladores)
- Padrões: USB 1.1
- Interfaz: 1 USB tipo A 1 RS-232 macho (9 pins) Longitud del cable: 64 cm (25 pulgadas)
- Consumo eléctrico: 500 mA (máx.)
- Dimensiones: Conector RS-232: 65 x 35 x 10 mm (2.55 x 1.4 x 0.4 pulgadas) Longitud total del cable: 64 cm (25 pulgadas)
- Marca: TRENDnet
- Categoría: Langsp - Usb To Serial Adapter

### BENEFICIOS

- Conecta dispositivos RS-232 en serie como módems o impresoras a un puerto USB
- Instalación sencilla en cuestión de minutos
- Compatible con USB 1.1, 2.0 y 3.0
- Compatible con sistemas operativos Windows® y Mac®
- Cable USB integrado y flexible de 540mm que se adapta a la mayoría de condiciones de instalación

### RECOMENDACIONES

- Verifica la compatibilidad de tu sistema operativo antes de instalar los controladores
- Mantén el adaptador en temperaturas entre 0 y 40 °C para óptimo funcionamiento
- Utiliza el cable flexible integrado para evitar tensiones innecesarias en la conexión
- Conserva el CD-ROM con los controladores para futuras instalaciones o reinstalaciones

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación