

## **MANTTO - CARGADOR DE BATERÍAS 20/1000AH SPRINTER 4000 START - TELWIN**

El Telwin SPRINTER 4000 START es un cargador de baterías y arrancador profesional diseñado para baterías WET y EFB de 12/24 V. Es adecuado para automóviles, furgonetas y camiones ligeros, ofreciendo funciones de carga normal, carga rápida (BOOST) y arranque rápido.

### Especificaciones Técnicas:

- CODIGO: 829491
- TENSION CARGA: 12 / 24 V
- MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.: 20 Ah
- TENSION DE RED MONOFASICA: 230 V
- CORRIENTE CARGA EFFICACE: 90 A
- MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.: 1000 Ah
- FRECUENCIA DE RED: 50 / 60 Hz
- CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29: 60 A
- POSICIONES DE REGULATION: 4
- POTENCIA ABSORBIDA CARGA: 2 kW
- CORR.MARCH.1V/C EN60335-29: 300 A
- DIMENSIONES (LxWxH) 26,1x39,5x80,8cm
- POT. ABSORS. PUESTA MARC.: 12 kW
- CORR. DE PUESTA MARCHA MAX: 400 A
- PESO: 18,4 kg



**IMAGEN REFERENCIAL**

### Características de Seguridad

- Protecciones integradas:
  - Contra sobrecargas
  - Contra inversión de polaridad

### Equipamiento Incluido

- Cables con pinzas para conexión a baterías

### Documentación Disponible

- Manual de instrucciones
- Lista de piezas de repuesto