



BUJÍA NGK BKR5E 12V (7938 / 90801) – 1 ELECTRODO

La bujía NGK BKR5E es un componente de encendido diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en motores a gasolina. Fabricada con materiales de alta resistencia y un electrodo único de cobre-níquel, proporciona una chispa consistente, mejora la eficiencia de combustión y contribuye a un arranque rápido y estable. Está calibrada para trabajar en sistemas de 12 V y es ampliamente utilizada en automóviles y motocicletas que requieren este modelo específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: NGK
- Modelo: BKR5E
- Código NGK: 7938 / 90801
- Voltaje de operación: 12 V
- Tipo de electrodo: 1 electrodo
- Material del electrodo central: Aleación de cobre con punta de níquel
- Rosca: M14 x 1.25
- Longitud de rosca: 19 mm
- Medida de hexágono: 16 mm
- Tipo de asiento: Plano con arandela
- Grado térmico: 5 (equilibrio óptimo entre disipación de calor y rendimiento)
- Tecnología de encendido: Resistor integrado
- Aplicación: Motores a gasolina de vehículos ligeros y motocicletas
- Durabilidad estimada: Entre 20,000 y 30,000 km (según condiciones de uso)

BENEFICIOS

- Encendido confiable y estable incluso en frío.
- Combustión más eficiente, contribuyendo a un mejor rendimiento del motor.
- Reducción de emisiones gracias a una ignición más limpia.
- Electrodo de larga vida útil con resistencia al desgaste.

RECOMENDACIONES

- Verifique siempre la compatibilidad con el motor antes de instalar.
- Ajustar con el torque recomendado por el fabricante del vehículo.
- Evitar golpes o impactos que puedan alterar la calibración.
- Realizar inspecciones periódicas según el plan de mantenimiento.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.