



BUSSMANN LIMITRON 100 AMP CURRENT LIMITING FUSE – KTN-R 100 YF-342

Fusible limitador de corriente Bussmann Limitron modelo KTN-R 100 YF-342, diseñado para proteger equipos eléctricos y circuitos contra sobrecorrientes y cortocircuitos. Su tecnología de limitación de corriente reduce picos de corriente dañinos, asegurando protección confiable y prolongando la vida útil de equipos y conductores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Fusible limitador de corriente
- Modelo: KTN-R 100 YF-342
- Corriente nominal: 100 A
- Voltaje máximo: 600 V AC
- Característica: Limitación de corriente para reducción de picos
- Material: Cuerpo cerámico y contactos metálicos de alta conductividad
- Tiempo de operación: Instantáneo a sobrecorriente severa, retardado a sobrecarga moderada
- Normativa: UL 248-12, IEC 60269-2
- Temperatura de operación: -40°C a 85°C

BENEFICIOS

- Protección confiable contra sobrecorrientes y cortocircuitos
- Limita picos de corriente que podrían dañar equipos sensibles
- Alta durabilidad y confiabilidad en instalaciones eléctricas
- Reduce riesgo de fallas en motores, transformadores y circuitos críticos
- Fácil instalación y reemplazo

RECOMENDACIONES

- Seleccionar fusible según corriente y voltaje nominal del circuito
- Instalar en portafusibles o bloques adecuados
- No exceder corriente nominal ni reemplazar con fusibles incompatibles
- Revisar periódicamente estado del fusible y del portafusibles

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.