

FICHA TÉCNICA



HKS 36-A Revólver Speedloader para S&W 36, 37, 38, 40, 42, 49, 60, 340, 360/Charter Arms/Taurus 85, 605, 651, 851/Rossi 68/ Ruger SP101 (5 disparos) (5 disparos)

El HKS Revolver Speedloader es un cargador de velocidad con puntos de metal reforzados y pomo moleteado de aluminio que retiene instantáneamente los cartuchos en su cuerpo de polímero ligero. Permite cargar el cilindro completo del revólver con un simple giro, facilitando la recarga rápida incluso en situaciones de estrés.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: HKS
- UPC: 604945293208
- Fabricante: HKS
- Modelo: 80A
- Número de pieza: HK36A
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°67,229 en Deportes y Actividades al Aire Libre (Ver el Top 100 en Deportes y Actividades al Aire Libre) n°76 en Cargadores de Armas de Cacería y Tiro
- ASIN: B087V82TR9
- Opinión media de los clientes: 4.54.5 de 5 estrellas (217) 4.5 de 5 estrellas
- Número de disparos: 5
- Calibre: 0.36
- Peso del producto: 0.01 onzas
- Tipo de material del cañón: Metal
- Material del cuadro: Metal, Plástico
- Color: Negro
- Categoría: Hks Revólver Speedloader Charter Disparos - Dp - B087V82Tr9 - Ref=Pd Sbs D Sccl 13

BENEFICIOS

- Carga 5 cartuchos en el revólver al instante
- Diseño popular de perilla giratoria
- Sin movimiento de cartucho
- Se adapta a una caja de carga de velocidad de tamaño mediano
- Calibre .38/357; se adapta a S & W 36, 37, 38, 40, 42, 49, 60, 340, 360/Charter Arms/Taurus 85, 605, 651, 851/Rossi 68/Ruger SP101 (5 disparos)

RECOMENDACIONES

- Verifica que tu revólver sea compatible antes de usar, especialmente si tiene empuñaduras grandes
- Realiza pruebas de carga en seco para familiarizarte con el mecanismo de giro
- Conserva el cargador en un lugar seco para mantener la funcionalidad de los puntos metálicos
- Reemplaza o modifica empuñaduras que interfieran con la liberación de cartuchos

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación