

FICHA TÉCNICA



iSafe IS530.1 Smartphone Atex zona 1/21, WIFI (2.4 y 5GHz) Hotspot, pantalla endurecida Corning 3

El iSafe MOBILE es un smartphone endurecido de bolsillo diseñado para profesionales en entornos peligrosos o demandantes, certificado ATEX Zona 1/21 y cumplidor del estándar militar MIL-STD-810. Su combinación de resistencia extrema, funcionalidad de comunicación profesional y procesamiento robusto lo convierte en herramienta confiable para operaciones en condiciones adversas donde los dispositivos estándar fallan.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sistema operativo: Android (Google)
- Sistema de explotación: Android 13
- Tipo de móvil: Smartphone
- Doble SIM: Sí
- Impermeable: Sí
- Estándar militar MIL-STD-810: Sí
- Resistencia: Reforzado e impermeable
- Zona ATEX: Área 1/21
- GPS integrado: Sí
- Rastreador: No
- Bluetooth: Sí
- Versión Bluetooth: 5.0 LE
- Micro SD: Sí, hasta 128 GB
- Linterna eléctrica: Sí
- Foto/vídeo: Sí
- Lector mp3: Sí
- Vibrador: Sí
- Función Walkie Talkie: Appli Talkie Walkie 4 G en option + Bouton PTT dédié
- Walkie Talkie: En opción
- Radio: Sí
- Mensajes: SMS, MMS, correo electrónico
- Tamaño de la pantalla: Ultracompacto (hasta 5,4")
- Inalámbrico: Sí
- Red móvil: 4 G
- Teclas programables: Sí
- Botón SOS: Sí
- PTI (alerta de caída): En opción
- Lector de códigos de barras integrado: No
- Tipo de Batería: 3600mAh 3.8 V; 13.68Wh. Remplacable
- Peso: 325 g
- Dimensiones: 155 x 80 x 25 mm
- Garantía del fabricante: 1 año
- Procesador: Qualcomm Snapdragon SDM 660 Octa Core
- ROM: 64 GB
- RAM: 4 GB
- Wi-Fi: 2,4 y 5 GHz, compatible con 802.11a/b/g/n/ac/e/k/r/h
- NFC: Sí
- Cámara trasera: 13 MP
- Cámara delantera: 5 MP
- Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a +60 °C
- Altavoz: Amplificado

BENEFICIOS

- Smartphone endurecido, certificado ATEX Zona 1/21 para riesgos elevados.
- Pantalla de 4,5" Gorilla Glass 3, resistente a golpes y arañazos.
- Batería extraíble de 3600 mAh para una autonomía prolongada.
- Certificado IP68 y MIL-STD-810G, resistente al agua, polvo y condiciones extremas.
- Botón SOS programable para aplicación PTI, seguridad reforzada.

RECOMENDACIONES

- Verifica la certificación ATEX antes de usar en áreas con riesgos explosivos
- Reemplaza la batería regularmente para mantener autonomía óptima en el campo
- Utiliza el botón SOS y las teclas programables según protocolos de seguridad
- Protege la pantalla Gorilla Glass con funda adicional en trabajos de riesgo extremo