

FICHA TÉCNICA



Otoscopio / Oftalmoscopio Riester LED 3.7V N°1 En Ventas

El Otoscopio / Oftalmoscopio Riester LED 3.7V es un dispositivo combinado que proporciona iluminación óptima para diagnósticos efectivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje LED: 3.7 V
- Voltaje pilas AA: 3 V
- Procedencia: Alemana
- Tipo de pilas: AA
- Ruedecilla de lentes: 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías)
- Rueda de diafragma: Seis ajustes diferentes (estrella de fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo)
- Iluminación halógena o de vacío: 2.7 V
- Iluminación LED (oftalmoscopio): 3.7 V
- Iluminación xenón (F.O.): 2.5 V (3.200 K)
- Iluminación LED (F.O.): 3.7 V (5.500 K)
- Iluminación directa vacío: 2.7 V (2.500 K)
- Iluminación halógena directa: 3.000 K
- Alojamiento de espéculos: Metal higiénico y resistente
- Compatibilidad espéculos: Compatible con espéculos de otros fabricantes famosos
- Color disponible: Negro o blanco
- Tamaño CPI: 2 cm²
- Protección: Protección contra el polvo
- Marca: Riester

BENEFICIOS

- Iluminación LED de 3.7V para diagnósticos más eficaces y con suficientes contrastes
- CPI convierte el voltaje de pilas AA convencionales en suministro óptimo para LED
- Vida útil del diodo luminoso 1.000 veces más larga comparada con iluminación de xenón
- Disponible en estuches a prueba de golpes o fundas compactas
- Óptica de precisión impermeabilizada, giratoria en ambos lados con triple aumento

RECOMENDACIONES

- Elige la lente correctora adecuada según la graduación del paciente
- Limpia regularmente el alojamiento metálico con desinfectantes aprobados
- Utiliza los filtros de color según el tipo de tejido a examinar
- Verifica la carga de pilas AA antes de cada sesión de diagnóstico

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación