

FICHA TÉCNICA



Combinación de baliza LED color Rojo y sirena electrónica de 31 tonos resistente a la intemperie de volumen máx. 123 dB a 110-220 VCA, Mod: QWCD50-110220-R-LC, Marca: QLIGHT

El QWCD50 de QLIGHT es un señalizador audiovisual combinado que integra la bocina y el globo estroboscópico en un diseño compacto, reduciendo significativamente las dimensiones del equipo. Permite alertas sonoras y visuales simultáneas con 31 tonos pregrabados seleccionables, adaptándose de forma flexible a distintas necesidades de señalización en entornos industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color: Rojo
- Voltaje: 110-220 VCA
- Volumen máximo: 123 dB
- Tonos disponibles: 31 tonos pregrabados
- Método de selección de tonos: Entrada binaria
- Tipo de señal sonora: Sirena electrónica multifrecuencia
- Tipo de luz: Estroboscópica
- Frecuencia de destello: 60-80 destellos por minuto
- Difusor: Cubierta de bocina integrada como globo de luz
- Grado de protección: IP66
- Temperatura de operación: -50 °C a +50 °C
- Uso en climas extremos: Apto para regiones árticas
- Certificación: RoHS
- Peso: 3 kg
- Código Fiscal: 39111706
- Marca: QLIGHT
- Categoría: Producto

BENEFICIOS

- Diseño integrado: cubierta de bocina funciona como globo de luz, reduciendo tamaño.
- 31 tonos pregrabados seleccionables mediante entrada binaria para diversos entornos.
- Protección IP66: sellado hermético contra polvo y proyecciones de agua a presión.
- Funciona en condiciones extremas (-50 °C a +50 °C).
- Cumple directiva RoHS.

RECOMENDACIONES

- Selecciona el tono más adecuado según el tipo de alerta requerida en tu operación.
- Verifica la entrada binaria del dispositivo antes de instalación para asegurar funcionamiento correcto.
- Realiza inspecciones periódicas del sello IP66 en ambientes con alta exposición a polvo o agua.
- Usa en exteriores con confianza: resistencia comprobada en climas extremos e intemperie.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación