

FICHA TÉCNICA



Foco Busca Camino Led 50w Imantado De 360 Grados

Foco Busca Camino LED 50W Potencia, Precisión y Control Total Ilumina cualquier camino con potencia y confianza gracias al Foco Busca Camino LED 50W imantado de 360°. Diseñado para uso en vehículos, embarcaciones y trabajos al aire libre, ofrece una iluminación intensa y direccionable, con control remoto para máxima comodidad. Beneficios Iluminación potente y clara: LEDs de alta intensidad que proporcionan gran alcance y visibilidad en la oscuridad. Rotación completa: Movimiento de 360° y ajuste de inclinación de 120° para orientar la luz en cualquier dirección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 50 w
- Tipo de luz: Led
- Rotación horizontal: 360°
- Rotación vertical: 120°
- Base: Imantada de gran adherencia
- Voltaje: 12 V DC
- Alcance de iluminación: Aproximado de 100 a 200 metros según condiciones
- Resistencia: IP67 (resistente al agua y polvo)
- Color de luz: Blanco frío (aprox. 6000K)
- Control remoto: Inalámbrico, con antena extensible
- Alto del foco: Aproximadamente 24 cm
- Ancho del foco: Aproximadamente 20 cm
- Fondo del foco: Aproximadamente 18 cm
- Peso: Aproximado 2,7 kg
- Presentación: Caja protectora con espuma interna y accesorios
- Dimensiones del embalaje: 25 x 25 x 29 cm
- Peso del embalaje: 3,3 kg
- Marca: ANYHOGAR
- Modelo: 1
- Hecho en: China
- Alto: 15
- Material: ABS
- Largo del cable: 25 M
- Ancho: 15
- Tipo de montaje: Imantado
- Ángulo de rotación: 360 Grados

BENEFICIOS

- Iluminación potente y clara: LEDs de alta intensidad que proporcionan gran alcance y visibilidad en la oscuridad.
- Rotación completa: Movimiento de 360° e inclinación de 120° para orientar la luz en cualquier dirección.
- Instalación rápida: Base imantada que permite fijar y retirar el foco sin perforaciones ni herramientas.
- Control remoto incluido: Ajusta el giro e inclinación de forma inalámbrica, incluso a distancia.
- Diseño resistente: Construcción robusta y sellado contra agua y polvo para uso en condiciones exigentes.

RECOMENDACIONES

- Coloque el foco sobre una superficie metálica para asegurar su fijación por imán.
- Conecte la alimentación a la fuente de 12V DC.
- Utilice el control remoto para encender, apagar, rotar e inclinar el foco.
- Ajuste la dirección de la luz según sea necesario para iluminar el área deseada.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación