FICHA TÉCNICA



Autotransformador monofásico 220V a 120V 4000W

El autotransformador Peptél es un dispositivo monofásico de 4000 W que reduce el voltaje de 220V a 120V con una sola bobina para mayor eficiencia. Permite alimentar equipos importados y de alto consumo que requieren menor voltaje, funcionando en redes de 50/60 Hz con enfriamiento por aire natural.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Nombre de la marca: PEPTEL
- Número de modelo: PE-AT4000 W
- Número de bobina: Autotransformador
- Voltaje de entrada: 220 V AC
- Voltaje de salida: 120 V AC
- Frecuencia de trabajo: 50/60 Hz
- Función: Reducción de voltaje de 220 V AC (entrada) a 120 V AC (salida).
- Potencia: 4000 Watts (4 KW), manejando cargas de hasta esa capacidad.
- Tipo: Autotransformador monofásico, más compacto y eficiente que uno de aislamiento, usa una sola bobina.
- Frecuencia: Compatible con 50/60 Hz, apto para uso internacional.
- Construcción: Bobinado de cobre para alta conductividad y durabilidad, y enfriamiento por aire natural (seco).
- Conexiones: Cable de entrada y tomas de salida para dispositivos de 120 V.
- Uso: Doméstico e industrial para conectar aparatos de 120 V a una red de 220 V, como electrodomésticos importados, herramientas o maquinaria.

BENEFICIOS

- Reduce voltaje de 220V a 120V para compatibilidad con equipos importados
- Diseño monofásico compacto y eficiente con bobinado de cobre de alta conductividad
- Potencia de 4000W para alimentar equipos de alto consumo sin limitaciones
- Compatible con frecuencias 50/60 Hz para uso internacional sin restricciones
- Enfriamiento por aire natural que prolonga la vida útil del dispositivo

RECOMENDACIONES

- Verifica que tu equipo requiera 120V antes de conectarlo al autotransformador
- Mantén el dispositivo en espacios ventilados para garantizar enfriamiento óptimo
- Utiliza cables de conexión adecuados para cargas cercanas a los 4000W
- Revisa periódicamente el estado de las conexiones para evitar contactos deficientes

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación